

# Akkulaufzeiten STIHL AP System

## MOTORSENSEN



	AP 100 (94 Wh Akku- Energie <sup>2)</sup> )	AP 200 (187 Wh Akku- Energie <sup>2)</sup> )	AP 300 (227 Wh Akku- Energie <sup>2)</sup> )	AP 300 S (281 Wh Akku- Energie <sup>2)</sup> )	AP 500 S (337 Wh Akku- Energie <sup>2)</sup> )
<b>STIHL FSA 65</b>	30 min <sup>3</sup>	60 min	75 min	93 min	
<b>STIHL FSA 85</b>	18 min	36 min <sup>3</sup>	45 min	56 min	
<b>STIHL FSA 86 R</b> (mit Fadenmähkopf / mit PolyCut)	17 / 30 min	35 / 60 min <sup>3</sup>	42 / 70 min	52 / 85 min	62 / 102 min
<b>STIHL FSA 90 R</b> (mit Fadenmähkopf)	12 min	24 min	30 min <sup>3</sup>	37 min	44 min
<b>STIHL FSA 90</b> (mit Grasschneideblatt)	18 min	36 min	45 min <sup>3</sup>	56 min	67 min
<b>STIHL FSA 130 R</b> (mit Fadenmähkopf)	14 - 10 min <sup>4</sup>	28 - 17 min <sup>4</sup>	36 - 19 min <sup>4</sup>	45 - 25 min <sup>4</sup>	54 - 30 min <sup>4</sup>
<b>STIHL FSA 135 R</b> (mit Fadenmähkopf)	14 - 10 min <sup>4</sup>	28 - 17 min <sup>4</sup>	36 - 19 min <sup>4</sup>	45 - 25 min <sup>3</sup> 4	54 - 30 min <sup>4</sup>
<b>STIHL FSA 130</b> (mit Grasschneideblatt)	25 - 16 min <sup>4</sup>	50 - 30 min <sup>4</sup>	70 - 40 min <sup>4</sup>	100 - 50 min <sup>4</sup>	120 - 60 min <sup>4</sup>
<b>STIHL FSA 135</b> (mit Grasschneideblatt)	25 - 16 min <sup>4</sup>	50 - 30 min <sup>4</sup>	70 - 40 min <sup>4</sup>	100 - 50 min <sup>3,4</sup>	120 - 60 min <sup>4</sup>
<b>STIHL RGA 140</b>	25 - 16 min <sup>4</sup>	50 - 30 min <sup>4</sup>	70 - 40 min <sup>4</sup>	100 - 50 min <sup>3,4</sup>	120 - 60 min <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Die angegebenen Laufzeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Richtwerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.

<sup>2</sup> Energiegehalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.

<sup>3</sup> Empfohlene Garnitur

<sup>4</sup> Stufe 1 - Stufe 3/4